



## TOURING 11 230V 6V/12V



### Aperçu

#### TOURING 11 230V 6V/12V

cod. 807591

Chargeur de batterie avec contrôle électronique des phases de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB avec tension 6/12V. Indique l'état de charge de la batterie par LED. Equipé avec protection contre surcharges, inversions de polarité et reconnaissance de la tension de la batterie.



1 PH 230V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC

### Données techniques

|                        |                                    |                        |                                           |                        |                            |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>CODE</b>            | CODE 807591                        | <b>A<sub>EFF</sub></b> | COURANT DE CHARGE EFFICACE 2 / 6 A        | <b>W<sub>H</sub> L</b> | DIMENSIONS 10 x 19 x 19 cm |
| <b>V<sub>1PH</sub></b> | TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V | <b>A<sub>EN</sub></b>  | COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 1,5 / 3 A | <b>kg</b>              | POIDS 1,757 kg             |
| <b>F</b>               | FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz     | <b>C<sub>MIN</sub></b> | CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 15 / 25 A   | <b>BAR CODE</b>        | CODE EAN 800489798379 0    |
| <b>P</b>               | PUISSANCE ABSORBEE EN CHARGE 60 W  | <b>C<sub>MAX</sub></b> | CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX 30 / 55 A     | <b>PIECES/PALETTE</b>  | 168 pz/palette             |
| <b>BATTERY</b>         | TENSION DE CHARGE 6 / 12 V         |                        |                                           |                        |                            |