

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide \* affichage du courant de charge et de démarrage \* protection contre surcharges et inversion de polarité.



**AUTOMOTIVE**

**PROFESSIONAL**



Normes:	LVD: EN 60335-2-29	EMC: EN 55014-1,2;	EMC: EN 61000-3-2,3						
CODE	V <sub>ph</sub> V50/60Hz	P <sub>c/s</sub> kW	+ - V	A <sub>EFF</sub> A	A <sub>EN</sub> A	A ± V/C A	A START MAX A	C MIN/MAX Ah	
829382	230 1 ph	1,6 / 10	12 24	75	50	300	400	20 / 1000	4
 cm(L,W,H)	 kg	BAR CODE	 pz/palette						
30,5 36 63	16,4	8004897732 84 8	18						