

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide * temporisateur pour charge rapide * affichage du courant de charge et de démarrage * protection contre surcharges et inversion de polarité.



AUTOMOTIVE



| Normes: | LVD: EN 60335-2-29 | EMC: EN 55014-1,2; | EMC: EN 61000-3-2,3 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| CODE | V_{ph} V50/60Hz | P_{c/s} kW | + - V | A_{EFF} A | A_{EN} A | A_{± V/C} A | A_{START MAX} A | C_{MIN/MAX} Ah | |
| 829384 | 230 1 ph | 2 / 10 | 12 24 | 90 | 70 | 360 | 570 | 20 / 1550 | 4 |
| W_H cm(L,W,H) | kg kg | BAR CODE | pz/palette | pz/palette - B | | | | | |
| 36,5 46 75,5 | 24 | 8004897732 86 2 | 9 | 6 | | | | | |