



## ALPINE 30 BOOST 230V 12-24V



### Überblick

#### ALPINE 30 BOOST 230V 12-24V

cod. 807547

Batterieladegerät zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V, Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Mit Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung. Mit Ammeter ausgestattet.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

### Technische Daten

CODE	ART. NR. 807547	A <sub>EFF</sub>	EFFEKTIVER LADESTROM 30 A	W <sup>H</sup> <sub>L</sub>	ABMESSUNGEN 22,5 x 29 x 20,5 cm
V <sub>1PH</sub>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A <sub>EN</sub>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 20 A	kg	GEWICHT 8,6 kg
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	C <sub>MIN</sub>	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 15 Ah	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489764145 4
P	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 800 W	C <sub>MAX</sub>	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 400 A		STÜCK/PALETTE 56 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V		SCHALTSTUFEN 3		STÜCK/PALETTE - B 42 pz/pallet-B

### Lieferumfang

KABEL 4 MMQ 1,5 M UND MASSEZANGE - 123987

KABEL 4MMQ 1,5M + POSITIVE ZANGE - 123988