



DYNAMIC 620 START 230V 12-24V



Überblick

DYNAMIC 620 START 230V 12-24V

cod. 829384

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829384	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 90 A		SCHALTSTUFEN 4
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 70 A		ABMESSUNGEN 36,5 - 46 - 75,5 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 360 A		GEWICHT 24 kg
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 2 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 570 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489773286 2
P_{START}	LEISTUNG BEI START 10 KW	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 20 Ah		STÜCK/PALETTE 9 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 1550 Ah		STÜCK/PALETTE - B 6 pz/palette - B