

Chargeur de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET) avec tension 12/24V, avec protection contre surcharges et inversions de polarité. Fourni avec LED de signalisation pour indiquer l'état de charge de la batterie.

ELEMENTS  
LINE



AUTOMOTIVE



Normes:

| CODE               | V <sub>ph</sub><br>V50/60Hz | P<br>W | + -<br>V | A <sub>EFF</sub><br>A | A <sub>EN</sub><br>A | C<br>MIN/MAX<br>Ah | C<br>MIN/MAX<br>Ah | W<br>L<br>H<br>cm(L,W,H) | kg  |
|--------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 807556             | 230<br>1 ph                 | 230    | 12<br>24 | 13<br>8               | 9<br>6               | 60/180<br>12V      | 50/115<br>24V      | 10<br>19<br>19           | 2,9 |
| BAR<br>CODE        | pz/palette                  |        |          |                       |                      |                    |                    |                          |     |
| 8004897948<br>42 3 | 168                         |        |          |                       |                      |                    |                    |                          |     |